



3G-SDI/HDMI クロスプリッター
SD2080
取扱説明書



安全にお使いいただく為に

この度は、SD2080 をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。

この取扱説明書は、本製品の使い方と使用上の注意事項について記載しています。

安全上のご注意 必ずお守りください

■ご使用になる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。

誤った取扱いをした場合に生じる危険とその程度を、次の区分で説明しています。



警告

誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷に結びつく可能性のあるもの。



注意

誤った取扱いをしたときに軽傷または建物・財産などの損害に結びつくもの。

本製品をご利用になる前に必ず本書をお読みにになり、内容をご確認のうえをご利用ください。

 **警告**

- 本取扱説明書で記載されている以外の使い方をしないでください。本取扱説明書の指示に従わずに起きた、いかなる事故・損害に対して、弊社は一切責任を負いません。
- 機器内部に燃えやすいものや、金属などを入れしないでください。また、水などをかけないでください。
感電や火災の恐れがあります。上記の状態になった場合はすぐにご使用を中止し、販売店または弊社カスタマーサービスにご連絡ください。
- 本製品および、使用するケーブル類を他の高温部(暖房機器など)に近づけないでください。変形したり、保護部が溶けたりし、感電や火災の恐れがあります。
- 本製品の分解、改造は絶対に行わないでください。機器の故障や感電、火災などの恐れがあります。使用中に本体から煙が出たり、異臭・異音等が発生したりする場合は、すぐに使用を中止して AC アダプターおよびご使用のすべてのケーブルを抜き、販売店または弊社までご連絡ください。
- AC アダプターを抜き挿しする場合は、必ずケースやプラグを持って抜いてください。コードを引っ張って抜いたりすると、ケーブルの断線、動作不具合、感電や火災の恐れがあります。
- 濡れた手で、本製品およびケーブル類を触らないでください。感電や故障の恐れがあります。
- お手入れの際は、接続ケーブルをすべて抜いてから行ってください。また、科学雑巾、ベンジンやシンナーなどの有機溶剤は使用しないでください。水洗いは絶対に行わないでください。変色や変形、故障の原因になります。
汚れがひどい時は、薄めた中性洗剤を柔らかい布に付けてよく絞ってからふき、その後乾いた布で水分を拭き取ってください。
- 本製品は安定した場所に設置してご使用ください。不安定な場所から落としたり、ぶつけたりするなどの衝撃を与えないでください。故障や破損の原因となります。
- 長時間ご使用にならない場合は、安全のため AC アダプター、ケーブル類を全て抜いて保管してください。火災や故障の恐れがあります。
- 本製品は直射日光にあたる場所や、冷暖房機器の近く、温度の高い所(結露しているところ)、ほこりや油、薬品、水などがかかる場所には設置しないでください。

注意

- 本製品を密閉された場所、屋外での使用や、長時間の連続使用は避けてください。
- 付属の AC アダプターは専用品です。他の製品にはご使用になれません。
- 長時間ご使用にならない場合は安全の為、ACアダプター、ケーブル類を全て抜いて保管してください。
- 本機に接続するケーブルには抵抗入りケーブルを使用しないでください。
- 本製品を譲渡された場合、または中古品に関するサポートは致しかねます。
- 外部的な要因(破損や水没、漏電、過電流など)や、天災などによる故障破損は、サポート対象外です。
- 本製品を廃棄するときは、地方自治体の条例に従ってください。内容については、各地方自治体へお問い合わせください。
- 電源を入れたまま、ケーブルの抜き差しを行わないでください。損傷の原因になり、この原因による故障はサポート対象外となります。
- 本製品を分解されますと保証の対象外となりますのでご注意ください。

※商品のデザイン、仕様、外観、価格は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

目次

□製品概要.....	6
□同梱物の確認(本体・付属品).....	7
□本体各部名称.....	8
□電源ランプ・ステータスランプについて.....	10
□基本操作.....	11
□対応映像フォーマット一覧.....	12
□専用マウントブラケットの取付方法.....	13
□外形寸法.....	14
□ブロックダイヤグラム.....	15
□製品仕様.....	16
□サポート専用お問合せ先.....	17
□FAQ.....	18

□製品概要


SD2080 は、入力された 3G/HD/SD-SDI 信号または HDMI 信号を SDI4 系統と HDMI4 系統から同時出力可能な信号変換機能を搭載した分配器です。

主な特長


- SDI 4 系統と HDMI4 系統の同時分配出力
- 3G/HD/SD-SDI マルチフォーマット対応
- ネジロック式 DC コネクタ採用の電源入力搭載
- 強固なメタル筐体で専用マウントブラケット付属
- 安心の 3 年保証

□同封物の確認(本体・付属品)

※同封物は必ずご確認ください。

品名	数量	内容物イメージ
本体	1台	
ACアダプター	1個	
専用マウントブラケット	2個	
使用上の注意・保証書(本書)	1部	

□本体各部名称



番号	名称	説明
①	HDMI IN (HDMI 入力端子)	HDMI 入力端子です。
②	SDI IN (SDI 入力端子)	3G/HD/SD-SDI 入力端子です。
③	SDI OUT 1 (SDI 出力端子 1)	3G/HD/SD-SDI 出力端子 1～4 です。同時出力されま す。
④	SDI OUT 2 (SDI 出力端子 2)	
⑤	SDI OUT 3 (SDI 出力端子 3)	
⑥	SDI OUT 4 (SDI 出力端子 4)	
⑦	POWER (電源入力)	DC6～24V 対応ネジロック式電源入力端子です。 付属の AC アダプターを差し込みます。

番号	名称	説明
⑧	USB (サポート用端子)	使用しません。
⑨	HDMI OUT 1 (HDMI 出力端子 1)	HDMI 出力端子 1～4 です。同時出力されます。
⑩	HDMI OUT 2 (HDMI 出力端子 2)	
⑪	HDMI OUT 3 (HDMI 出力端子 3)	
⑫	HDMI OUT 4 (HDMI 出力端子 4)	

※3G-SDI は Level B 非対応です。


※HDMI は HDCP 非対応です。

DIP スイッチで映像入力設定を変更する


本機側面 DIP スイッチのオン、オフ切替えにて設定変更ができます。(1=オン/ 0=オフ)

※SW2～4 は使用しません。

Video Input	SW1
SDI	1
HDMI	0



□電源ランプ・ステータスランプについて



ステータスランプ: 入出力信号の状態を示すステータスランプです。

入出力の各ステータスランプは信号フォーマットによって点灯する色が変わります。

フォーマット	ステータスランプ
1080p 60 / 59.94 / 50	青色
1080p 30 / 29.97 / 25 / 24 / 23.98 1080Psf 30 / 29.97 / 25 / 24 / 23.98 1080i 60 / 59.94 / 50	緑色
720p 60 / 59.94 / 50 / 30 / 29.97 / 25 / 24 / 23.98 625i(576i) 50 / 525i(480i) 59.94	赤色

※SDIとHDMIでそれぞれ対応可能なフォーマットが異なります。

詳細は対応映像フォーマットをご参照ください。

電源ランプ: 電源入力の状態を示す電源ランプ(緑)です。

□基本操作

電源/映像信号を接続する

注意： 本機に他の映像入出力機器を正しく接続したら、必ず次の手順で電源接続をしてください。誤った手順で操作すると、誤作動や故障の原因になる場合があります。

本機の電源は必ず最後に通電してください。


電源接続手順

起動前

1. 本機と接続するすべての機器の電源がオフになっていることを確認してください。
2. 全ての機器との接続完了後、各機器の電源をオンにしてください。

本機の電源を接続する

本機の電源入力端子に付属 AC アダプターを接続してください。端子は奥までしっかり差して、ネジを回してロックしてください。



□対応映像フォーマット一覧

対応映像フォーマット

入出力端子	SDI フォーマット	解像度	周波数(Hz)
SDI	3G (Level A)	1080p	60 / 59.94 / 50
	HD	1080p	30 / 29.97 / 25 / 24 / 23.98
		1080Psf	30 / 29.97 / 25 / 24 / 23.98
		1080i	60 / 59.94 / 50
		720p	60 / 59.94 / 50
	SD	625i (576)	50
		525i (480)	59.94
HDMI	1080p		60 / 59.94 / 50 / 30 / 29.97 / 25 / 24 / 23.98
	1080i		60 / 59.94 / 50
	720p		60 / 59.94 / 50 / 30 / 29.97 / 25
	625i (576)		50
	525i (480)		59.94

※SMPTE 準拠規格 : SMPTE 259M / 292M / 424M

※SDI 入出力カラースペース : YUV 4:2:2 (TV フォーマットのみ)

※HDMI 入力カラースペース : RGB 4:4:4、YUV 4:4:4、YUV 4:2:2 (TV フォーマットのみ)


※HDMI 出力カラースペース : RGB 4:4:4 (TV フォーマットのみ)

※SDI の Psf 入力は、全てインターレースとして出力します。


※映像信号の解像度やフレームレートを変換する機能は有していません。

□専用マウントブラケットの取付方法


付属の専用マウントブラケットを下図の位置に合わせ、ネジをしっかり奥まで締めてください。緩む場合はプラスドライバーを使ってしっかりと締めてください。取り外す場合はその逆の手順で取り外してください。



外形寸法



□ブロックダイヤグラム



□製品仕様

型番		SD2080
入力端子		3G/HD/SD-SDI x 1 HDMI x 1 (HDCP 非対応)
出力端子		3G/HD/SD-SDI x 4 HDMI x 4 (HDCP 非対応)
SDI 準拠規格		SMPTE 259M / 292M / 424M (Level A のみ)
本体サイズ	寸法	125.5 x 104 x 25.5mm ※突起物含まず
	重量	約 510g
	動作温度	0~40°C
	保存温度	-30~70°C
	動作/保存湿度	0~90% ※結露なきこと
電源	入力電圧	DC 6~24V
	消費電力	最大 6.6W
付属品		AC アダプター x 1 / 専用マウントブラケット x 2 / 保証書
認証		FCC / CE / RoHS / PSE (AC アダプターのみ)
保証期間		ご購入から 3 年間

□サポート専用お問合せ先

お問合せされる前に・・・

まずは FAQ をご確認ください。

それでも治らない場合：

製品のお問い合わせ：www.ad-techno.com/support/info/contact/

修理のご相談：www.ad-techno.com/support/service/contact/

お問合せの際は以下内容をご確認ください。

- ・弊社製品の型番及びシリアル番号
- ・ご質問内容(症状など)

本製品は日本国内での対応となります。国外での使用に関して発生した不具合
に関してはいかなる責任も負いかねます。

また日本国外からの問い合わせ、技術サポートは行っておりません。

□FAQ

症状	確認	対策
電源が見つからない	電源やコンセントはしっかりと奥まで接続されていますか。	電源、およびコンセントをしっかりと奥まで接続してください。
	電源ランプは点灯していますか。	ランプが無灯の場合、本機に電源が入力できていないことを示します。上記の対策を試してもランプが無灯の場合はサポートまでご連絡ください。
映像が入力されない または 映像が出力されない	本機の対応するフォーマットで映像を入力していますか。	入力映像のフォーマットと本機の対応するフォーマットが一致しているか確認してください。
	ケーブルの長さや仕様は信号の規格に沿っていますか。	SDI 及び HDMI は規格により、各フォーマットでのケーブル長や仕様が定められています。仕様に沿ったケーブルかどうか確認してください。
	ケーブルは正しく接続されていますか。	各ケーブルを差し直してください。
	ステータスランプは点灯していますか。	ランプが無灯の場合、本機に信号が入力できていないことを示します。上記の対策を試してもランプが無灯の場合はサポートまでご連絡ください。